MANUAL DE INSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES PARA MANGUERA DE LEDS EXTRAPLANA ACLDPB5050W60R, ACLDPB5050WW60R, ACLDPB5050B60R, ACLDPB5050G60R, ACLDPB5050R60R



Manguera de Leds extraplana múltiples usos ; baño de luz en cajillos, cajas de luz, backlights, iluminación de escalones, cortesia en piso,etc. Por su característica de conexión directa a 127VAC y el uso de solo 1 conector de AC es un elemento muy usado en múltiples aplicaciones.

**CARACTERISTICAS:**

- Medidas 10mm ancho x 8mm de alto
- No de Leds x Mt: 60 leds
- Voltaje de uso: 127VAC.
- Consumo por metro: 12 Watts/ Mt.
- Angulo de Apertura: 120 grados.
- Grado de Protección IP: IP65. (NO SUBACUATICA) Ver especificaciones para su uso en exteriores
- Empaque: Carrete con 50 Mts lineales
- Fijacion: Via grapas o directo con silicón NO caliente.
- Accesorios: Conector 127V modelo ACCON30145050, Cople modelo ACCOPLE30145050 , terminación para finalizar manguera modelo ACENDCAP30145050 y grapas para fijación modelo ACGRAPA30145050 ( Se incluyen 2 tornillos para su fijación).
- Cortes: Cada 50cms. identificado por una marca de tijeras en la parte trasera.
- Colores disponibles: Blanco y Blanco cálido, y sobre pedido Azul, verde y rojo.

**CONEXIONES:**

La manguera usa un conector de AC para su instalación, el cual tiene 2 pines tipo aguja .Incruste los 2 pines en los agujeros de la manguera , Introduzca hasta el fondo dicho conector, asegurándose que éstos hagan contacto en los cables plateados

Inserte el cable con la clavija en los 2 pines plateados de acuerdo a lo posición única . Pruebe conectando a 127V si la manguera enciende. En caso de que esta no lo haga, desconectela y asegurese que los pines estén haciendo contacto con los cables plateados de la manguera, y de que el conector y la manguera estén en correcta polaridad y vuelva a conectar.

**No use más de 25 Mts. De manguera con 1 conector de AC. En caso de ser necesario tiros de manguera más largos use los conectores de AC necesarios.**

**NO encienda la manguera por un período de más de 10 segundos enrrollada en el carrete, ya que podrá sufrir daños por calentamiento.**

**Por trabajar con voltaje de linea a 127V esta manguera viene recubierta con una cubierta de silicón transparente.**

**NO perfore, clave o introduzca ningun objeto a la cubierta de SILICON ya que esta sufrirá daños.**

**NO corte, clave o introduzca ningun objeto en la cubierta de SILICON, cuando esta este encendida ya que corre riesgo de suifir daños en su persona.**

**Es importante una vez que se termine el corte de la manguera se instale una terminación o END CAP para que los cables de este extremo NO queden expuestos. Utilice silicón convencional para sellar la manguera con la terminacion.**

**En caso de utilizar la manguera en exteriores es importante que ésta quede protegida contra los rayos solares para que estos no degraden con el tiempo el material que la recubre con algún acrilico o policarbonato que no disminuya el efecto otorgado por la manguera.**

**BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE USE ABAJO DEL AGUA YA QUE ES MUY PELIGROSO.**

Los cortes de la manguera son cada 50 cms. y viene identificado por una figura de tijeras en la parte trasera de la manguera (NO CORTE ESTA CUANDO ESTE ENCENDIDA) . No hacer el corte en este lugar causará que parte o la totalidad de la manguera no encienda. Se pueden hacer uniones de manguera utilizando los coples para manguera ( no incluidos ). Usar al final de la manguera una terminación o end cap ( no incluída).

**INSTALACION:**

La manguera usa grapas ( incluidas, Modelo ACGRAPA30145050) para su instalación calcule el numero de grapas a usar dependiendo de la aplicación. Recomendamos como mínimo 5 grapas por metro para su adecuada fijación. Puede pegarse directamente con silicón en areas limpias sobre aluminio, vidrio, formaica, etc. se recomienda NO usar silicones calientes para su fijación.

**GARANTIA LIMITADA:**

**Descripción:**_____ **Modelo:**_____ **Nombre del Cliente:**_____
**Domicilio:**_____ **Teléfono:**_____ **e-mail**_____

**SELLO FECHA Y FIRMA DE TIENDA**

- Ilumileds SA de CV o Logistica y proyectos de iluminación SA de CV, garantiza este producto contra cualquier defecto en materiales o componentes, por el periodo de un año en todas sus partes a excepción de focos los cuales tienen una garantía de 3 meses, a partir de la fecha de adquisición. Para hacer valida esta garantía no podrá exigirse mayores requisitos que la presentación del producto con su factura o garantía debidamente sellada (casa vendedora). En el establecimiento donde fue adquirido este o en nuestro centro de servicio ubicado en: San Luis Potosí No. 199 9veno. Piso Col. Roma C.P. 06700 Deleg. Cuauhtémoc, México D.F. Tel (55) 5207-2553, para partes, componentes, consumibles y accesorios solicitarlos en su casa vendedora. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto sin ningún cargo para el consumidor. Si la mercancía discrepante está dentro de garantía se expedirá una nota de crédito, reparación del producto o cambio del producto al distribuidor. El tiempo de respuesta o reparación no será mayor a 30 días en ningún caso y no será válida si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con este instructivo, cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por nuestras compañías.

Logistica y Proyectos de Iluminacion SA de CV e Ilumileds SA de CV www.ilumileds.com.mx

logística y proyectos DE ILUMINACION

iLumileds